

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



ECOR-2继电器底座，用于带2个或4个转换触点的工业继电器，螺钉连接，具有用于输入/干扰抑制模块的插拔式选项，用于安装在NS 35/7,5上

商業資料

訂購號	1089994
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	10 件數
產品密鑰	CKF312
GTIN	4055626897837
每件的重量（含包裝）	68.75 g
每件的重量（不含包裝）	68 g
關稅稅率代號	85366990
產地	CN

技術資料

说明

操作注意事项	由于无法保证安全隔离，请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。
操作注意事项	输出不适合切换不同的外部导体。
操作注意事项	系统安装人员必须确保产品的防触电保护（电压 > 25 V AC/60 V DC时）。产品是一台没有防直接接触保护的内置式设备。
操作注意事项	在导轨方向与相邻模块之间至少有一个基本绝缘级别。如果应用对于绝缘（强化绝缘）有更高的要求，则必须采用适当的措施（例如隔板）实现更程度的绝缘。

产品属性

产品类型	继电器型号
产品系列	ESSENTIAL edition
操作模式	100%工作因数

数据管理状态

产品审核修订	00
--------	----

绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

额定电压 U_N	$\leq 230\text{ V AC/DC}$
测试电压继电器线圈 / 继电器触点	$2.5\text{ kV}_{\text{rms}}$ (50 Hz , 1 min)

供电回路间的电气间隙和爬电距离

额定绝缘电压	250 V AC
额定过电压	2.5 kV

连接数据

输入侧

连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
	0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
可连接导向横截面 AWG	12
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.7 Nm

输出侧

连接方式	螺钉连接
------	------

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

剥线长度	7 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
	0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
可连接导向横截面 AWG	12
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.7 Nm

尺寸

宽度	27 mm
高度	75 mm
深度 固定夹	84 mm (使用固定夹)

材料规格

颜色	交通灰色B (RAL 7043)
----	------------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20 ()
保护等级 (安装位置)	≥ IP54 (安装位置)
环境温度 (运行)	-25 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 85 °C
海拔	≤ 2000 m

标准和规范

供电回路间的电气间隙和爬电距离	
标准/规程	DIN EN 50178

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



CSA
核准 ID: 255476



cUL Recognized
核准 ID: FILE E 113228



UL Recognized
核准 ID: FILE E 113228

cULus Recognized

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

必要的附件

REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - 单个继电器

1109557

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109557>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：12 V DC

REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - 单个继电器

1109558

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109558>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：48 V DC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 单个继电器

1109560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109560>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：110 V DC

REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 单个继电器

1109561

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109561>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：125 V DC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 单个继电器

1109562

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109562>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：220 V DC

REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - 单个继电器

1109563

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109563>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：24 V AC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - 单个继电器

1109564

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109564>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：115 V AC

REL-IR-BL- 24DC/4X21 - 单个继电器

1032521

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032521>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：24 V DC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



REL-IR-BL-230AC/4X21 - 单个继电器

1032529

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032529>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，机械开关位置指示器，输入电压：230 V AC

REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - 单个继电器

1032531

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032531>



插拔式工业继电器，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：230 V AC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - 单个继电器

1032527

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032527>



插拔式工业继电器，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：24 V DC

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - 单个继电器

1032526

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032526>



插拔式工业继电器，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：24 V DC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

REL-IR-BL- 24DC/2X21 - 单个继电器

1032470

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032470>



拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：24 V DC

REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - 单个继电器

1032530

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032530>



插拔式工业继电器，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：230 V AC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



REL-IR-BL-230AC/2X21 - 单个继电器

1032528

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032528>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，机械开关位置指示器，输入电压：230 V AC

REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - 单个继电器

1109547

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109547>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：12 V DC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - 单个继电器

1109548

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109548>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：48 V DC

REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - 单个继电器

1109550

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109550>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：110 V DC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



REL-IR-BL/L-125DC/2X21 - 单个继电器

1109553

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109553>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：125 V DC

REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - 单个继电器

1109554

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109554>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：220 V DC

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - 单个继电器

1109555

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109555>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：24 V AC

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - 单个继电器

1109556

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109556>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，2个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：115 V AC

附件

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座



1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>

DB 50- 90 BU - 桥接

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2821180>

柔性导线环路桥接件，50位，导线横截面：0.5 mm²，环路长度：90 mm，冷压头长度：8 mm，颜色：蓝色



DB 50- 90 BK - 桥接

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2820916>

柔性导线环路桥接件，50位，导线横截面：0.5 mm²，环路长度：90 mm，冷压头长度：8 mm，颜色：黑色



ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



DB 50- 90 GY - 桥接

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2820929>

柔性导线环路桥接件，50位，导线横截面：0.5 mm²，环路长度：90 mm，冷压头长度：8 mm，颜色：灰色



ECOR-RHM-2L - 继电器固定夹

1047026

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1047026>

在使用REL-IR-BL继电器时，继电器固定支架，接线型，适用于ECOR-2继电器底座



ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



LDP- 12- 24DC - 可插拔模块

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2833657>



可插拔模块，带续流二极管和黄色LED，极性：A1+、A2-，输入电压：12 ...
24 V DC $\pm 20\%$

DP-12-220 DC - 可插拔模块

2907517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2907517>



可插拔模块，带续流二极管，极性：A1+、A2-，输入电压：12 V DC ...
220 V DC $\pm 20\%$

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



LV-120-230AC/110DC - 可插拔模块

2833738

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2833738>



可插拔模块，带压敏电阻和黄色LED，输入电压：120 ... 230 V AC / 110 V DC $\pm 20\%$

V-120-230UC - 可插拔模块

2833880

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2833880>



可插拔模块，带压敏电阻，输入电压：120 ... 230 V AC/DC $\pm 20\%$

ECOR-2-BSC2/4X21 - 继电器底座

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1089994>



RC-120-230UC - 可插拔模块

2833767

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2833767>

可插拔模块，带RC元件，输入电压：120 ... 230 V AC/DC $\pm 20\%$



MP 2 - 标签

2833644

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2833644>

设备标识，标识区域9x25mm



菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw