

m-Connect Quick Guide

- 請先下載APP "EV Life", 並先註冊好帳號密碼。
- 本快速啟用手冊適用於家用 **MSI EV Life Plus / EV Premium** 充電樁機種。
- 使用前請確認充電樁確實可以正常對外聯網，且網路連線正常且訊號良好。
- 網路建議：連接有線網路 LAN，無線網路 Wi-Fi 請建置 "電力橋接器(電力貓)"。
- 初始設定可透過手機、電腦、平板來完成。

初始化設定充電樁

步驟 1 連線充電樁 Wi-Fi		
EV Premium 	• 使用手機/平板設定方式 (關閉行動網路) (1) 相機鏡頭掃描 步驟 1 QR code (充電樁 Wi-Fi 密碼會自動帶入，部分手機需自行輸入) (2) 相機鏡頭掃描 步驟 2 QR code 跳出 m-connect+畫面 (若跳出"隱私權設定"提示訊息，請點選"繼續前往") • 使用筆電請參照 EV Life Plus 方式	
EV Life Plus 	• 使用手機/平板/筆電 (關閉行動網路) (1) 搜尋充電樁 Wi-Fi，名稱為 ms-xp01_xxxx (2) 點選"連線" (3) 輸入充電樁預設密碼"PASSWORD" (4) 開啟 Google 網頁或無痕網頁 (5) 輸入網址 https://mconnect.msi.com (若顯示"隱私權設定"提示訊息，請點選"繼續前往") (6) 畫面顯示 m-Connect+ (也就是充電樁後台)	
步驟 2 登入 m-Connect		
(1) 選擇 "個人模式" 	(2) 輸入預設帳號與密碼 ID: msi 密碼: msi123 請輸入帳號及密碼 	(3) 變更帳號與密碼 • 密碼需要重新設定，需 8~20 個字元，包含數字、英文大小寫。 

步驟 3 m-Connect 設定

(1) 固定 IP 設定 (有線網路)

- 若不使用固定 IP 請點選下一步。

(2) 連線 Wi-Fi 設定 (無線網路)

- 點選“網路分享器”及“輸入密碼”後，再點選“下一步”。
- 若不用設定請點選“略過”

注意：連線品質建議 85%以上

(3) 綁定MSI EV Life APP設定

- 請確認對外網路連線是否正常
- 綁定前，請先下載EV Life APP並完成註冊及啟用帳號
- 輸入APP所註冊的帳號與密碼
- 顯示登入失敗：網路連線問題
- 顯示登入錯誤：帳號密碼有誤

網路設定

請配置充電樁的網路設定。

☒ IPv4自動設定 (DHCP)

IP位址
子網路遮罩 網路閘道

☒ DNS自動設定

DNS位址

<<< 上一頁 下一步 >>>

Wi-Fi網路設定

如需透過無線網路連線，請做無線網路設定。

找到 64 網路

SSID
ms-xp01_992d

連線品質：89%
加密協定：WPA2

密碼
輸入密碼

<<< 上一頁 下一步 略過 >>>

與MSI EV Life做連線

登入並與MSI EV Life應用程式做綁定

Email
密碼
輸入密碼

下載EV Life
Download on the App Store GET IT ON Google Play

<<< 上一頁 下一步 >>>

步驟 4 基本設定

基本設定

請建置充電樁基本設定。

緊急按鈕鬆開後行為
自動回復

充電樁名稱
XP01231700016

時區 Asia/Taipei 介面語系 English

輸出電流 60 離線認證 識別卡 (開啟)

<<< 上一頁 下一步 >>>

(1) 緊急按鈕鬆開後行為

- 自動復歸→不需重開電源開關
- 手動復歸→需重開電源開關

(2) 充電樁名稱

(3) 時區→點選 Asia/Taipei

(4) 介面語系→螢幕上顯示的語言

(5) 輸出電流→依場域 Breaker 配置所設定 32A：8A~32A，60A：8A~60A

(6) 識別卡權限

- 全部允許 (只要符合 NFC 卡片或悠遊卡→可授權)
- 全部拒絕 (任何卡片感應→不授權)
- 識別卡 (僅接受有加入的卡片→可授權)

步驟 5 新增識別卡



- (1) 將識別卡放置充電樁感應區，偵測到卡號顯示在 ID 位置
- (2) 設定卡片名稱及充電許可(同意或拒絕)
- (3) 點新增卡片。

如果不需要設定卡片權限，請點選 "略過"。

步驟 6 完成設定



建置設定成功會顯示全部完成，並且顯示「進到 m-Connect+管理系統」